

1V110100 VAHVISTIN

1V110100 on 100mA vahvistin (0)1-10V ohjausjärjestelmiin.

1V110100 voidaan liittää 0-10V jännitelähtöisiin säätöihin vahvistamaan lähtöä.

Esimerkkinä logiikoiden jänniteohjaus.

Vahvistin tekee yhdessä 4L1D ja 2L1D ohjaimien kanssa yksinkertaiset ja tehokkaat ohjaintoiminnot.

Vahvistimien tulopuolet voidaan kytkeä rinnan jolloin yhdellä säätöarvolla saadaan säädettyä rajoittamaton määrä valaisimia.



1V110100 Tekniset tiedot

• syöttöjännite	12-28VDC
• virrankulutus max	100mA
• etusulake max	1A
• lähtöjännite	0-10,5VDC
• lähtövirta	100mA
• lähdön ylijännitesuoja	12V
• lähdön suojaus	ylijännite, ylivirta
• liitin, 3,5mm taltta	0,5...1,5mm ² hieno / kerrattu / kova
• paino	0,1kg
• toimitalämpötila	-40...+50C°
• IP-luokka	20
• kotelointi	2DIN
• tärinä	5G
• standardit	CE

